



Soluzioni per la Pesatura etichettatura e confezionamento.

DIBAL SA ; ASTINTZE KALEA,
24 - POL. IND. NEINVER
48016 DERIO (BILBAO-VIZCAYA)
– SPAGÑA-
CIF: A-48172506 / VAT REG.:
ES-A48172506
[http:// www.dibal.com](http://www.dibal.com)

DISTRIBUTORE
ARREDO SYSTEM SNC
VIA S. ALERAMO, 9 44100 FE
Partita I.V.A. : 01 000 700 383
TEL.FAX 0532 62002 TEL.0532 67202
E-mail : commerciale@dibalita.com
[http: // www.dibalita.com](http://www.dibalita.com)



1

PROGRAMMAZIONE VELOCE INTESTAZIONE GAMMA 500

Premere TASTO MENU' (2 secondi) premere TASTI 6 2 1

Appare F.TO Premere TASTO 0 premere atsto x

Appaiono le linee di intestazione (**punto 1**)

Premere TASTO 1 per programmare la prima linea, 2 per la seconda linea ecc.

Premere TASTO X e impostare con TASTO C la MODALITA' DI STAMPA es. sottolineato
inverso normale ecc.

Premere TASTO X per impostare il font dei caratteri, inserire con tastiera il numero, da 1 a 4

Premere TASTO X per la grandezza del carattere, con il TASTO C si cambia la misura

Premere TASTO X per programmare l'effetto quadro, il TASTO C cambia il valore

Premere TASTO X per programmare l'effetto, il TASTO C cambia il valore es
continuo, grigio, doppio grigio ecc

Premere TASTO X per programmare dove deve essere messa la riga, TASTO C cambia il
valore, es centrato, a destra, a sinistra

Premere TASTO X per programmare dove si stampera' la linea di intestazione, inserire con la
tastiera numerica il valore, es 0 viene stampata in cima allo scontrino, valore 1 viene stampata
sotto la data ecc.

Premere TASTO X e iniziare a scrivere il testo, tenendo premuto il TASTO C si cancella
l'intera riga, il tasto + avanza il carattere ,il tasto - retrocede il carattere.

Premere TASTO ASTERISCO per 2 Volte per salvare.

Riprendere dal punto 1 per le successive righe di intestazione.